

ZG RETROFIT BOX W

Box retrofit per attacchi Zhaga a parete

Nr. art. 96684002

Applicazione

ZG RETROFIT BOX M e ZG RETROFIT BOX W sono stati sviluppati come accessori per fungere da interfaccia tra apparecchi non Zhaga-D4i e un'unità di controllo wireless Zhaga-D4i. Questi accessori possono essere montati su palo (versione M) o a parete (versione W). ZG RETROFIT BOX M e W fanno parte del sistema di controllo THORN UrbaSens PLAY. ZG RETROFIT BOX M e W sono compatibili solo con la centralina RF ZG bDW 96636993.



Descrizione del funzionamento

Descrizione funzionale:

- Alimentazione 24V integrata
- Alimentazione bus DALI integrata
- Protezione integrata contro sovratensioni a 10kV
- Presa ZU Zhaga book 18 ed 3.0

Dati tecnici

Tensione di ingresso nominale	220-240V
Tensione ammessa d'ingresso	198-264V
Uscite	1 uscita a conformità D4i con alimentazione bus integrata (DA+/DA-)
Consumo energetico	Max 8 carichi DALI
Temperatura ambiente	da -20°C a +50°C
Grado di protezione	IP 66
Resistenza antiurto	IK08